

GAMMA TRASFORMATORI DI CORRENTE

SERIE MINI

TIPO	TAM 1 D	TAM 3 D	TAM 4 D	TAM 5 D	TAM 6
ESECUZIONE	Primario passante				
BARRA ORIZZ.		20 x 12 25 x 16 30 x 10	25 x 25 30 x 20 40 x 10	50 x 12	50x23 63x20
CAVO	21	23	30		2 x 22
SEZIONE CENTRALE					
BARRA VERT.			25 x 25 30 x 20 40 x 10		
Corrente primaria (A)	Potenza (VA) Classe	Potenza (VA) Classe	Potenza (VA) Classe	Potenza (VA) Classe	Potenza (VA) Classe
40	0,5 1 3	0,5 1 1	0,5 1 1	0,5 1 1	0,5 1 1
50	1,3				
60	1,5				
75	1,5				
80	2				
100	3	1,5	3		
120	3	1,5	3		
125	3	1,5	3		
150	4	3	3		
200	3	3	4		
250	3	2	6	3	
300		2	6	4	5
400		3	10	4	6
500			10	6	6
600			10	6	6
800				10	10
1000				10	10
1200					15
1250					15
1500					20
2000					20
2500					
3000					
4000					
5000					
6000					
altezza	65	65	81,5	81,5	106
larghezza	52	52	70	70	101
profondità	27	27	44	44	44
interasse min.					
VEDI PAGINA	250	250	251	251	252

